



Daisy


design: 2024, Cezary Zadorożny




[1] Tuba LED




[2] Kule szklane




[3] Zaślepki blokujące




[4] Uszczelki gumowe




[5] Linki stalowe



[6] Blokada linek stalowych



[7] Zestaw zasilający



[8] Pilot sterujący

Instrukcja montażu lampy wiszącej Daisy:

PRZYGOTOWANIE TUBY LED

1. Załóż szklane kule na tubę LED **[1]**, która jest zakończona aluminiowym elementem z przewodem zasilającym.
2. Aby zapobiec styczności szklanych kul **[2]**, możesz opcjonalnie umieścić pomiędzy nimi gumowe uszczelki **[4]** dołączone do zestawu.
3. Zakończ tubę LED z nawleczonymi kulami aluminiową blokadą **[3]**, składającą się z dwóch części: zaślepki i osłony gwintowej. Przykręćaj elementy delikatnie, żeby uszkodzić tuby LED.
4. Za pomocą trzech śrubek (w zestawie) przymocuj aluminiową zaślepkę do rury LED.
5. Następnie wkręć osłonę gwintową na zaślepkę.

MONTAŻ LAMPY

1. Załóż stalowe linki **[5]** na przygotowaną tubę, mocując je na "pętelkę" przy użyciu aluminiowego elementu blokującego **[6]**. (Długość linek stalowych można dostosować indywidualnie do własnych potrzeb.)
2. Linki są zakończone stoperami oraz mocowaniami do sufitu.
3. Po przygotowaniu lampy przystąp do jej zawieszenia, dopasowując wysokość zgodnie z preferowanym zwisem.
4. Lampa powinna być montowana wyłącznie w stabilnej, poziomej pozycji, bez nadmiernego obciążania przewodu zasilającego, modułu LED oraz elementów szklanych. W instalacjach dłuższych niż ok. 1,5 m należy zastosować dodatkowe linki montażowe dołączone w zestawie, rozmieszczone równomiernie na całej długości tuby (zalecany rozstaw linek: ok. 1,25 m), aby zapewnić prawidłowe podparcie oprawy.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Wszystkie elementy systemu zasilającego są fabrycznie połączone, więc nie ma potrzeby ich rozłączania podczas standardowego montażu. Poniższe kroki mają na celu ułatwienie ponownego połączenia komponentów w przypadku, gdyby system zasilający został odłączony.

1. Na jednym końcu tuby znajduje się aluminiowy element z przewodem zasilającym, który w razie potrzeby należy ponownie podłączyć do dimmera zgodnie ze schematem.
2. Dimmer jest fabrycznie podłączony do zasilacza o napięciu wejściowym 24V, który również został dołączony do zestawu.
3. Zasilacz powinien zostać podłączony do standardowej sieci 230V.

